UHF RFID / INDUSTRIEWÄSCHEREI

LTX-58x15-S

Textiler Wäschetag 58 x 15 mm



Originales Katalogfoto; nicht maßstabsgetreu.

Vor der Bestellung prüfen

Textilbauweise zum Einnähen. Prüfen Sie Naht- oder Saumraum und Nadelposition an der vorgesehenen Wäsche oder Kleidung.

Die öffentliche Spezifikation nennt 845-950 MHz als Breitband. Bestätigen Sie Betriebsband, Lesereinstellungen und Anforderungen des Zielmarkts vor der Bestellung.

Muster anfragen

Modellkennzeichnung

Modellcode	**LTX-58x15-S**
Tag-Material	**Textil**
Farbe	**weiß**
Befestigung	**Mit Faden vernäht**

Abmessungen und Gewicht

Größe (L x B x H)	**58 x 15 x 1.5 mm**
Gewicht	**etwa 0,6 g**

Diese TagBrio-Website-Übersicht fasst die öffentliche Produktseite zusammen. Sie ist weder das Originaldatenblatt des Lieferanten noch ein unabhängiger Prüfbericht.

Öffentliche Produktseite

https://www.tagbrio.com/de/rfid-tags/laundry/textile/textile-laundry-rfid-tag-58x15mm/

Angebot anfragen

WhatsApp

LTX-58x15-S / Öffentliche Spezifikationen

Funkeigenschaften

Chip-Optionen	**Impinj Monza R6-P**
Frequenz, Breitband	**845 bis 950 MHz**
Speicher	**EPC-Speicher: 96 bit; Benutzerspeicher: 32 bit**
Lesen und schreiben	**Ja; Speicherbänke nicht angegeben**
Luftschnittstellenprotokoll	**EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C**
Polarisation	**Linear**
Energieversorgung	**Passiv, ohne Batterie**
Lesereichweite, bis zu	**5.5 m** Lieferantenangabe ERP 2 W (ca. 3,28 W EIRP, abgeleitet), Oberfläche nicht angegeben
Lesereichweite, bis zu	**2 m** Lieferantenangabe Handlesegerät, ATID AT880, Oberfläche nicht angegeben
Datenerhalt	**20 Jahre** Lieferantenangabe

Umwelt und Haltbarkeit

Lagertemperatur	**-40 bis +85 °C** Lieferantenangabe
Waschzyklen	**200 Zyklen** Lieferantenangabe Oder 24 Monate ab Versanddatum, je nachdem, was zuerst eintritt
Druckfestigkeit	**60 bar** Lieferantenangabe

Verpackung und Lieferung

Verpackung	**Antistatikbeutel, Karton**
Lieferformat	**Einzelstücke**

Bedingungen der Angaben

EPC- und Benutzerspeicher sind für diesen Chip angegeben. Bestätigen Sie den bestellten Chip und lesen Sie ein Muster aus, bevor Sie die Kapazitäten verwenden.

Die Leistung für die Handheld-Lesereichweite ist nicht angegeben. Für beide Reichweiten ist die Oberfläche nicht angegeben. Behalten Sie jede Reichweite mit ihrem Leser und ihrer Leistungsbasis zusammen.

Prüfen Sie Befestigung, Lesereinstellungen, Waschchemie und den vollständigen Waschprozess mit Mustern vor dem Einsatz. Veröffentlichte Lesereichweiten gelten unter den jeweiligen Bedingungen und sind keine Garantie dieser Website.

Muster anfragen **Angebot anfragen**